



Высокая мощность и производительность, достойные имени JBL.

Четырёхканальный усилитель Club A754 способен выдать на каждый канал по 75 Вт чистой, неискажённой мощности. Его можно использовать не только для подключения фронтальных и тыловых акустических систем, но и объединить пару каналов в мостовое включение для работы на сабвуфер, получив при этом мощность 200 Вт RMS. С дополнительными высокоуровневыми входами можно интегрировать Club A754 практически в любую аудиосистему, в том числе с сохранением штатного головного устройства. Фильтры верхних и нижних частот позволяют добиться идеального согласования акустических систем с сабвуферным звеном.

Технические преимущества:

- ▶ Компактный размер
- ▶ Линейные и высокоуровневые входы
- ▶ Регулируемые фильтры
- ▶ Низкий уровень шумов и искажений
- ▶ Расширенная регулировка входной чувствительности
- ▶ Полный набор защит
- ▶ Дополнительные линейные выходы
- ▶ Технология усиления класса H
- ▶ Выбор режима включения усилителя



Функции и преимущества:

Компактный размер

JBL Club A600 имеет малые габариты и может быть легко установлен практически в любом автомобиле даже при ограниченности свободного пространства.

Линейные и высокоуровневые входы

Наличие линейных и высокоуровневых входов позволяет интегрировать усилитель практически в любую аудиосистему, в том числе с сохранением штатного головного устройства.

Регулируемые фильтры

В отличие от многих усилителей аналогичной ценовой категории JBL Club A754 оснащен регулируемыми фильтрами верхних и нижних частот, которые позволяют добиться идеального согласования акустических систем с сабвуферным звеном.

Низкий уровень шумов и искажений

Построение входных цепей по сбалансированной дифференциальной схеме делает усилитель менее чувствительным к наведённым помехам и обеспечивает низкий уровень искажений.

Расширенная регулировка входной чувствительности

При использовании линейных входов их чувствительность регулируется в пределах от 200 мВ до 2,0 В (RMS). При использовании высокоуровневых — от 2 В до 20 В.

Полный набор защит

Системы защиты Club A754 отключают усилитель при коротких замыканиях, перегреве, повышенном и пониженном напряжении питания. Светодиодный индикатор информирует о работе усилителя и предупреждает в случае срабатывания защиты.

Дополнительные линейные выходы

Линейные выходы позволяют подключить к Club A754 другие усилители без необходимости прокладывать дополнительные межблочные кабели к головному устройству или использовать Y-разветвители.

Технология усиления класса Н

В отличие от традиционных усилителей класса АВ усилитель Club A754 без искажений воспроизводит пики сигнала, превышающие уровень номинальной мощности. Как следствие, усилитель обладает звучанием, соответствующим усилителям с более высокой мощностью, но без увеличения токопотребления.

Выбор режима включения усилителя

Усилитель может включаться по наличию сигнала на управляющем входе Remote или по наличию сигнала на высокоуровневых входах.

Комплект поставки:

- 1 усилитель Club A754
- 4 предохранителя 30А (2 установленных, 2 запасных)
- 4 адаптера RCA
- 4 винта М4 x 53 мм
- 1 руководство пользователя
- 2 наклейки JBL
- 1 логотип

Технические характеристики:

- ▶ Количество каналов: 4
- ▶ Мощность RMS на 4 Ом: 4x75 Вт
- ▶ Мощность RMS на 2 Ом: 4x100 Вт
- ▶ Мощность RMS на 4 Ом (мост): 2x200 Вт
- ▶ ФНЧ/ФВЧ: 32–320 Гц, 12 дБ/октава
- ▶ Входы: линейные, высокоуровневые
- ▶ Дополнительные линейные выходы
- ▶ Номинал предохранителя: 30А x 2
- ▶ Рекомендованное сечение кабеля питания: 8 Ga
- ▶ Габариты (Ш x В x Г):
320 мм x 51,3 мм x 180 мм